

# SLS-500-DVR

## Übersicht

- ◆ **Digitales I/O Erweiterungsmodul**
- ◆ **Versorgungsspannung 24V=**
- ◆ **4 digitale Eingänge 24V=**
- ◆ **3 Ausgänge für Gleichstrommotor**
- ◆ **LED- Anzeige für Eingänge und Ausgänge**
- ◆ **vorprogrammierbare Zeitfunktionen**
- ◆ **RS485 Schnittstelle**
- ◆ **67.5mm Gehäusebreite, klemmbar**

## Technische Daten

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Versorgungsspannung</b>           | 24V=                              |
| <b>Leistungsaufnahme</b>             | 0,5W                              |
| <b>Ausgangsstufe</b>                 | max. 5A 250V~                     |
| U <sub>e</sub> /I <sub>e</sub> DC-13 | 24V/1,5A                          |
| <b>Lebensdauer</b>                   | Schließer                         |
| Mechanisch                           | 2x10 <sup>7</sup> Schaltspiele    |
| Elektrisch                           | 7x10 <sup>4</sup> Schaltspiele    |
| <b>Eingangsstufe</b>                 | 24V=                              |
|                                      | min. 3 mA                         |
| <b>Schutzklasse</b>                  | Klemmen IP20                      |
|                                      | Gehäuse IP50                      |
| <b>Schrauben</b>                     | Pozidrive 1                       |
| <b>Anzugsdrehmoment</b>              | 1,0 Nm                            |
| <b>Gewicht</b>                       | 140g                              |
| <b>Abmessungen</b>                   | 67,5 x 85 x 75mm                  |
| <b>Arbeitsbedingungen</b>            | -15bis +55 °C nicht kondensierend |

## Bestellinformation

| Artikel              | Typ       | Versorgung | Eingang | Eing.galv.getr.* | Ausgang     | Ausg.-galv.getr.* | Gehäusetype |
|----------------------|-----------|------------|---------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>SLS-500-DVR-C</b> | Zentral   | 24V=       | 4x 24V= | ja               | 1xWechsler  | ja                | E           |
| <b>SLS-500-DVR-D</b> | Dezentral | 24V=       | 4x 24V= | ja               | 3xSchließer | ja                | E           |

